

## ارتباط مدباس پی ال سی دلتا و اینورتر LS

❖ نحوه ی برقراری ارتباط مدباس پی ال سی دلتا با اینورتر LS با هدف کنترل فرکانس اینورتر

۱. تنظیمات مربوط به پارامترهای شبکه را در حالت دیفالت باشد .

در دفترچه راهنمای اینورتر های LS آدرس های هگز مدباس تعریف شده است که می بایست برای استفاده از این آدرس ها و خواندن یا نوشتن پارامتر مورد نظر ، از آدرس های مذکور یک واحد کم نموده و در دستورات مدباس ( MODRD, MODRW , MODWR ) قرار دهید.

به طور مثال آدرس H5 برای تغییر فرکانس اینورتر تعریف شده است , برای استفاده از این آدرس بایست یک واحد از این عدد کم نموده و 4H را در دستورات مدباس استفاده کنید .

تنظیمات اینورتر ال اس :

|     |     |                                              |
|-----|-----|----------------------------------------------|
| Frq | 7   | مرجع تغییر فرکانس از طریق مدباس انتخاب شود . |
| I60 | 1~5 | آدرس مدباس هر اینورتر                        |





